Ficha técnica JM Distech

AJ-TRANSMITTER

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Transmisor vía radio

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Bidireccional

• Antena interna alcance espacio libre 1600 m

• Entrada cableada de alarma y de tamper anti-sabotaje

• Detección de inhibición

• Tamper anti-apertura

• Salida de alimentación 3.3 V

• Alimentación 3 pilas CR123A 3.0 V

• Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

Especificaciones

Certificado	Grado 2
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1600 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entrada de alarma	Disponible. NO/NC (Configurable)
Entrada de tamper	Disponible. NO/NC (Configurable)
Tamper anti-apertura	Acelerómetro
Salida de alimentación	3.3 V
Funciones avanzadas	KeyArm Zone (zona llave)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ 50 ºC
Batería	3 pilas CR123A 3.0 V
Dimensiones	100 (Al) x 39 (An) x 22 (Fo) mm

Contenido

• Transmisor vía radio

• Manual de instrucciones

• Material de montaje