Ficha técnica JM Distech

SF-BNC4K-HDMI

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Conversor BNC a HDMI

• 1 entrada BNC

• 1 salida BNC

• 1 salida HDMI 1080p

• Resolución de entrada hasta 8 Mpx

• Formato de entrada TVI / CVI / AHD / CVBS

• 75 ohm y alta impedancia

• Posibilidad de bucle entre BNC

Especificaciones

Entrada	1 entrada BNC
Salida	1 salida HDMI / 1 salida BNC
Loop entre BNCs	Soporta
Resolución de entrada	8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Resolución de salida	HDMI 1080p
Audio	No dispone
Funciones	Test para cámaras análogicas de hasta 8 Mpx
Impedancia de salida	75 ohm / Hi-Z
Alimentación	5VDC / 2 A max.
Condiciones de Trabajo	-25 °C ~ 75 °C
Dimensiones	20 (Al) x 55.0 (An) x 66 (Fo) mm

Contenido

• Convertidor de vídeo

• Cable de alimentación Mini USB

• Instrucciones de uso