Ficha técnica JM Distech

AJ-FIREPROTECT-B

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Detector de humo y sensor de temperatura

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1300 m

• Sirena incorporada 85 dB

• Indicador detección humo y exceso de temperatura

• Tamper anti-apertura

• Admite funcionamiento autónomo

• Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (duración estimada 4 años)

• Certificado EN 14604:2005

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color negro

Especificaciones

Tecnología	Sensor fotoeléctrico, térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1300 m en espacio abierto
Detecciones	Humo, incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+ 59°C ± 2°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Notificación de alarma	Luz y sonido
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de humo de una instalación para sonar simultáneamente con una detección
Filtro de falsas alarmas	Disponible
Certificado	EN14604:2005
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	2 baterías CR2 3.0 V con respaldo de 1 batería CR2032 (duración aproximada 4 años)
Temp. funcionamiento	0º C ~ 65º C
Dimensiones / Peso	132 (Al) x 132 (An) x 31 (Fo) mm / 220 g

Contenido

- Detector de humo
- Manual de instrucciones
- Material de montaje