Ficha técnica JM Distech

SF-AC3121MFD-IPC

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Lector autónomo de control de accesos

• Identificación por tarjeta MF, huella y códigos QR

• Cámara 2 Mpx HD con luz IR

• Altavoz y micrófono integrados

• Capacidad 50.000 tarjetas, 5.000 huellas y 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador, timbre y relé)

• Aperturas remotas desde Safire Connect

• Compatible con software Safire Control Center y IVMS4200

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	SF-AC3121MFD-IPC
Hardware CPU	32 bit
Sensor	Óptico
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Tiempo de verificación	< 1.5 seg
Capacidad	Hasta 50.000 tarjetas y hasta 5.000 huellas
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta MF (13.56 MHz), huella y QR
Salidas	Alarma (timbre) y relé
Comunicación	TCP/IP, RS485 y WiFi
Cámara	2 MPx (1080p)
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz (1W) integrados
Entradas	Timbre (pulsador), sensor de puerta, botón de apertura, 2 x entrada de alarma, tamper
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD hasta 128Gb Grabación de vídeo en NVR
Software	Safire Control Center / Safire Control Center AC / IVMS4200 App móvil Safire Connect
Alimentación	DC 12 V / 600 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	78 (An) x 218 (Al) x 41 (Fo) mm
Peso	590 g

Contenido

- Dispositivo de control acceso Safire
- Material de montaje
- Instrucciones de uso