Ficha técnica JM Distech

UHF-READER-6M

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología UHF de 902-928 MHz y 865-868 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Lector de accesos para controladora

• Acceso por UHF

• Apto para gestión de vehículos y personal

• Wiegand 26/34 y USB

• Apto para exterior IP65

• Alcance de hasta 6 metros

• Compatible con controladoras Wiegand

Especificaciones

Distancia de lectura	Hasta 6 m
Modos de identificación	TAG UHF (ISM 902-928 MHz y ISM 865-868 MHz)
Compatibilidad	Equipos de terceros de control de acceso con conexión Wiegand
Configuración	Cable USB
Ángulo horizontal	Antena direccional con apertura de hasta 75º
Alimentación	DC 12 V, 3 A
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones	215 (An) x 215 (Al) x 50 (Fo) mm
Peso	800 g

Contenido

• Lector UHF

• Material de montaje

• Cable USB