Ficha técnica JM Distech

SF-SLRELAY-BT

Marca: SAFIRE

Descripción

• Safire

• Relé inteligente con conexión Bluetooth 4.0

• Sistema normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC)

• Apto para cerraduras o porteros eléctricos

• Solución para apertura de cancelas, puertas exteriores o portales

• Apertura sin contacto de puerta a través de app

• Alimentación con 2 pilas AA

• Retardo de cerrado configurable

• Usuarios invitados sin necesidad de estar próximo a la cerradura

• Reporte de aperturas y usuarios

• Uso habitual en viviendas vacías, familiares y alquiler

• Aplicación de gestión y apertura gratuita

Especificaciones

Modelo	SF-SLRELAY-BT
Conectividad	Bluetooth 4.0
Alimentación	2 pilas AA
Duración baterías	Hasta 12 meses
Salida	Normalmente abierto (NO), normalmente cerrado (NC) y COM Carga máxima: 1 A / 30 VDC
Aplicación	Cloud Smart Lock para iOS y Android
Funciones	Compartir sin estar cerca de la cerradura / Usuarios habituales o familiares / Reporte de registros
Aperturas	Mediante app (Administrador, Usuario o Invitado)
Dimensiones	18 (An) x 112 (Al) x 36 (Fo) mm
Peso	80 g

Contenido

• Relé Bluetooth Safire

• Material de montaje

• Instrucciones de uso