Ficha técnica JM Distech

UT131A

Marca: UNI-T

Descripción

El UT131A es un multímetro digital compacto diseñado para trabajos de medición eléctrica generales, combinando facilidad de uso, portabilidad y funciones esenciales para el día a día del instalador profesional. Dispone de autorango automático y permite medir tensión y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, además de realizar pruebas de continuidad y diodos.

Gracias a su formato robusto y resistente a caídas, es una herramienta muy práctica para electricistas, técnicos de mantenimiento e instaladores en trabajos de campo. Está especialmente orientado a tareas de diagnóstico rápido, comprobación de líneas eléctricas, revisión de cuadros y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas, ofreciendo una solución fiable y económica para uso profesional diario

• UNI-T

• Multímetro digital de mano CAT II 250V

• Display LCD backlight de hasta 2000 cuentas

• Medición de voltaje DC y AC hasta 250 V

• Medición de intensidad DC y AC hasta 10 A

• Auto rango de medida

• Medición de resistencia y capacitancia

• Buzzer para test de continuidad

• Test de diodos

• Apagado automático

Especificaciones

Rango de medida voltaje DC y AC	DC 200mV~250V ±(0.5%+3) DC 200mV~250V ±(0.7%+3)
Rango de medida de intensidad DC y AC	DC 200μA~10A ±(1%+3) AC 200μA~10A ±(1.2%+3)
Rango de medida de resistencia	200Ω~200MΩ ±(0.8%+2)
Rango de medida de capacitancia	99.99mF±(4%+5)
Dimensiones display	66mm x 51mm
Cuentas display	Hasta 2000
Test de continuidad	Si dispone
Test de diodos	Si dispone
Alimentación	2 x pilas (R6) 1.5V
Dimensiones	131 (Al) x 95 (An) x 58 (Fo) mm
Peso	473 g
Seguridad	CAT II 250V

Contenido

- Multímetro digital
- Cables de prueba
- Pilas
- Instrucciones de uso