Ficha técnica JM Distech

PIR-910

Marca: CHUANGO

Descripción

Detector de movimiento PIR inmune a mascotas (de menos de 25 Kg), inalámbrico, para el sistema de alarma. Permite detectar cualquier intrusión que se produzca delante del detector, enviando una alerta al panel que hará saltar la alarma.

Evita dos tipos de falsas alarmas gracias a su sistema de alta tecnología. Su sistema auto-regulador lo aisla y evita falsas alarmas por cambios ambientales. Y su doble sensor unido a un sistema de análisis inteligente evita falsas alarmas por mascotas de peso inferior a 25 Kg.

• - Ángulo de detección de 110º horizontal y distancia máxima de 8 metros

• - Conexión inalámbrica 433 MHz con el panel, con alcance máximo de 80 m

• - Sistema auto-regulador de temperatura integrado y tecnología anti-turbulencias de aire

• - Doble sensor infrarrojo y análisis inteligente, evita falsas alarmas de mascotas (≤ 25 Kg)

• - Aviso luminoso de baja batería (duración aproximada de las pilas, 2 años)

• - Dotado de interruptor de tamper anti-apertura

• - Bajo consumo de energía al entrar en modo de reposo por inactividad

• - Botón de test, para ajustar la instalación del detector

Especificaciones

Campo de detección	8 m / 110º
Inmunidad mascotas	≤ 25 Kg
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones (sin soporte)	108 (Al) x 52 (An) x 36,8 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	52 (Al) x 30 (An) x 26,5 (Fo) mm

Contenido

• - Detector PIR antimascotas

• - 2 pilas AA

• - Soporte para pared

• - Manual de instrucciones