Ficha técnica JM Distech

AJ-MANUALCALLPOINT-RED

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio

• Cumple certificación EN 54

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Bidireccional

• Antena interna alcance espacio libre 1.700 m

• Funcionamiento como alarma de incendio o activador de escenario

• LED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamiento

• Transmisión de alarmas a CRA

• Compatible con la función de alarma interconectada

• Tapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentales

• Llave especial para desmontaje y restablecimiento del botón

• Alimentación a 2 pilas de CR123A

• Uso residencial

• Color rojo

Especificaciones

Certificación	EN 54-11:2001/A1:2005
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1.700 m en espacio abierto
Modos de funcionamiento	Alarma de incendio y activador de escenarios
Indicador LED	Alarma de incendio y fallo de funcionamiento
Alarma de incendio interconectada	Compatible, al pulsar del botón
Protección contra las pulsaciones accidentales	Disponible, tapa transparente
Llave especial	Disponible para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo
Tamper anti-apertura	Disponible
Transmisión de alarmas a CRA	Disponible
Compatibilidad	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Alimentación	2 pilas CR123A (preinstaladas)
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ 50 ºC
Humedad de funcionamiento	hasta 80%
Dimensiones	102 (Al) x 104 (An) x 39 (Fo) mm
Peso	214 g
Color	Rojo

Contenido

- Botón manual de alarma de incendio
- Llave especial
- Material de montaje
- Manual de instrucciones