Ficha técnica JM Distech

AJ-LIGHTCORE-CROSS

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Relé para interruptor de luz inteligente de cruce

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Alcance de comunicación vía radio 1100 m

• Alimentación 230 ~ V AC

• No necesita cable neutro para funcionar

• Se activa al acercar la mano a menos de 15 mm del panel táctil

Especificaciones

Función	Relé para interruptor de luz inteligente de cruce
Distancia de transmisión	Hasta 1100 m en espacio abierto
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Entrada de alimentación	AC 230 V / 50 Hz
Consumo promedio	200 mW
Potencia del dispositivo conmutado	de 5W a 600 W
Dispositivos de baja potencia (< 5W)	Instalar condensador del kit
Protección de corriente y temperatura	2.6 A / +60ºC
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2 y Hub Hybrid
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Dimensiones	77.5 (Al) x 72.6 (An) x 31.7 (Fo) mm
Peso	60 g
Terminales	2 terminales de fase y 2 terminales de común (sin cable neutro)

Contenido

• Relé para interruptor de luz inteligente conmutable

• Kit de instalación (incluye un condensador)

• Instrucciones de uso