Ficha técnica JM Distech

AJ-FIREPROTECT2-C-RB-B

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Detector de CO

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1700 m

• Sirena incorporada 85 dB

• Alarmas por acumulación excesiva de CO

• Tamper anti-apertura

• Admite funcionamiento autónomo

• Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)

• Certificado EN 50291

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color negro

Especificaciones

Sensores	Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Exceso de monóxido de carbono (CO)
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Certificado	EN 50291
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Negro

Contenido

- Detector de incendios
- Manual de instrucciones
- Material de montaje