Ficha técnica JM Distech

AQ-DCM-K01

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Dual Relay Module T2 (DCM-K01) es un micromódulo empotrable de doble canal que destaca como uno de los componentes más polifacéticos del ecosistema. Diseñado para colocarse detrás de tus interruptores de pared tradicionales o dentro de cajas de registro, transforma circuitos convencionales en inteligentes sin perder el control físico manual. Su gran revolución técnica radica en su flexibilidad eléctrica, ya que permite configurarse tanto en contacto húmedo (para conmutar directamente la fase de alimentación de luces o electrodomésticos) como en contacto seco (contacto libre de potencial) .

Esta capacidad de contacto seco lo convierte en la herramienta perfecta para interactuar con sistemas de bajo voltaje o circuitos independientes, como motores de puertas de garaje, calderas de calefacción o puertas de portales comunitarios. Al funcionar bajo el protocolo Zigbee 3.0 , ofrece un consumo mínimo y una respuesta local instantánea. Además, si se empareja con un Hub compatible (como el Hub M3 o M2), se expone directamente a cualquier ecosistema mediante Matter , permitiendo monitorizar el consumo eléctrico detallado y protegiendo tus instalaciones gracias a sus sistemas integrados contra sobrecargas y sobrecalentamiento.

• Aqara

• Módulo Relé Doble T2 con Matter

• Requiere Aqara Zigbee 3.0 HUB

• Para Puertas de Garaje y Calderas

• Interruptor de Persiana Enrollable e de Luz

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Dual Relay Module T2 | DCM-K01
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humedad	5 ~ 95% RH
Monitoreo de energía	Disponible únicamente en modo de contacto húmedo
Alimentación	AC: 100-250V, 50/60Hz/Max.10A, Max 2500W (Lámpara Incandescente) Máx.1A, Máx 250W(LED, CFL Lámpara Fluorescente) 1A máx., 1/4 CV máx. (motor) M.1 DC: 24-30V: Máx.10A, Máx 300W (Carga Resistiva) 30-60V: Máx. 1A, Máx. 60W (carga resistiva)
Dimensiones	45.5 × 48 × 24 mm (1.79 × 1.89 × 0.94 in.)
Peso	60 g

Contenido

• 1x Aqara Módulo Relé Doble T2

• 1x Soporte para montaje en Carril DIN

• 1x Cable puente (para configuración de modo)

• 1x Manual de instrucciones