Ficha técnica JM Distech

AQ-HE1-G01

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Hub E1 es el puente de enlace más pequeño y versátil de la marca, diseñado para integrarse en cualquier puerto USB-A disponible. Su diseño inteligente con bisagra permite orientarlo en casi cualquier ángulo, evitando que bloquee otros puertos en regletas o adaptadores. Este dispositivo es la puerta de entrada perfecta al ecosistema Aqara, permitiendo conectar hasta 128 sensores y accesorios (utilizando dispositivos repetidores) bajo el estándar Zigbee 3.0 , garantizando una velocidad de respuesta superior y un consumo de energía mínimo.

Además de su función como Hub, el E1 tiene un "as bajo la manga": puede actuar como un extensor de red Wi-Fi de 2.4 GHz, ayudando a eliminar zonas muertas en habitaciones pequeñas. Es totalmente compatible con las principales plataformas del mercado, incluyendo HomeKit , permitiendo que tus sensores Aqara aparezcan en la app Casa de Apple de forma instantánea. Es la solución ideal para quienes buscan un sistema domótico profesional, discreto y que no dependa de cables de red o transformadores voluminosos.

• Aqara

• Hub de Domótica E1 (Requiere Wi-Fi de 2,4 GHz)

• Interfaz USB-A de Alimentación

• Zigbee 3.0

• Repetidor WiFi (Hot Spot)

• Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT

Especificaciones

Modelo	Hub E1 | HE1-G01
Ecosistemas soportados	Apple HomeKit, Alexa, Google Assitant, Yandex, Marusya, IFTTT
Máximo de dispositivos admitidos	128
Protocolos inalámbricos	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz, Zigbee3.0 IEEE 802.15.4
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ 40°C (14°F~104°F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Consumo	2.5W
Alimentación	DC 5V1A
Dimensiones	108×30×8 mm (4.25×1.18×0.31 in.)
Peso	24 g

Contenido

• 1x Aqara Hub E1

• 1x Manual de instrucciones