Ficha técnica JM Distech

AQ-HM2-G01

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Hub M2 (modelo HM2-G01) es un centro de control versátil y robusto que actúa como el corazón de tu hogar inteligente. Su principal ventaja sobre modelos anteriores es la inclusión de un puerto Ethernet , lo que garantiza una conexión a internet mucho más fiable que el Wi-Fi, eliminando latencias en las automatizaciones. Además, su cúpula negra oculta un potente emisor de infrarrojos de 360° , permitiéndote controlar dispositivos tradicionales (como el aire acondicionado, ventiladores o el televisor) directamente desde tu móvil o mediante comandos de voz.

Utiliza el protocolo Zigbee 3.0 , que permite una comunicación eficiente y de bajo consumo con sensores de inundación, movimiento, puertas y temperatura. Al ser compatible con Apple HomeKit , todos tus dispositivos Aqara aparecerán de forma nativa en la app Casa. Su diseño elegante y discreto permite colocarlo en cualquier estante, convirtiendo aparatos "tontos" en inteligentes gracias a su capacidad de aprendizaje de códigos IR.

• Aqara

• Hub de Domótica Hub M2

• Puente Doméstico Inteligente para Sistema de Alarma y Domótica

• Control a Distancia

• Mando a Distancia Infrarrojo

• Altavoz

• WiFi

• Puerto Ethernet RJ45

• Compatible con Alexa, Google Assistant, HomeKit e IFTTT

Especificaciones

Modelo	Hub M2 | HM2-G01
Ecosistemas soportados	Apple HomeKit, Alexa, Google Assitant, Yandex, Marusya, IFTTT
Máximo de dispositivos admitidos	128
Protocolos inalámbricos	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz, Zigbee3.0 IEEE 802.15.4, BLE 5.0
Comunicación	Ethernet RJ-45 Control Infrarrojo 360º
Temperatura de funcionamiento	-5°C ~ +50°C (23°F ~ 122°F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Consumo	10W
Alimentación	100-240V / 5V2A
Dimensiones	100 × 100 * 307mm (ϕ3.95×1.21 in.)
Peso	130 g

Contenido

- 1x Aqara Hub M2 (HM2-G01)
- 1x Cable Micro-USB a USB-A
- 1x Manual de instrucciones