Ficha técnica JM Distech

AQ-SSM-U01

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Modulo de Relé Individual con Neutro (SSM-U01) es un relé oculto empotrable de un solo canal diseñado para automatizar tus circuitos de iluminación o enchufes existentes desde el interior de la pared. Al colocarse directamente detrás de tu interruptor físico convencional o dentro de una caja de registro, te permite mantener la estética original de tus llaves de luz y seguir usándolas de forma manual, combinando lo mejor del mundo analógico y el digital.

Al ser la versión que requiere cable Neutro , este módulo ofrece dos ventajas críticas frente a la versión "Sin Neutro": actúa de manera permanente como un repetidor/enrutador de señal Zigbee 3.0 , fortaleciendo la estabilidad de toda la red en malla de tu hogar, e incluye un medidor de consumo energético integrado . A través de la aplicación, podrás monitorizar la potencia exacta en vatios que consumen tus lámparas y generar estadísticas de gasto energético. Además, cuenta con protecciones avanzadas contra sobrecalentamiento y sobrecargas para garantizar la máxima seguridad en tu instalación eléctrica.

• Aqara

• Módulo de Control Individual T1 con Conductor Neutro- Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Single Switch Module T1 (With Neutral) | SSM-U01
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0 / IEEE 802.15.4 2.4GHz
Temperatura de funcionamiento	0ºC~+35ºC (32ºF ~ 95ºF)
Humedad	5 ~ 95% RH
Corriente de entrada	MAX 10A
Consumo	0.5W (StandBy)
Potencia de entrada	100-250VAC,50/60Hz Max 2500W
Dimensiones	43 x 40 x 20 mm
Peso	53 g

Contenido

• 1x Aqara Módulo Individual T1 (Con Neutro)

• 1x Cable puente para instalaciones específicas

• 1x Manual de instrucciones