Ficha técnica JM Distech

AQ-SSM-U02

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Single Switch Module T1 No Neutral (SSM-U02) es el micromódulo empotrable definitivo para viviendas donde reformar la instalación eléctrica no es una opción. Su gran ventaja técnica es que no requiere cable Neutro (cable azul) para funcionar; se alimenta aprovechando el propio retorno de la fase de iluminación. Esto permite colocarlo directamente detrás de casi cualquier interruptor convencional de pared en cuestión de minutos, transformando tus luces tradicionales en inteligentes sin alterar la estética de tus llaves físicas ni tener que pasar nuevos cables por los tubos corrugados.

A diferencia de otros módulos sin neutro del mercado que provocan parpadeos incómodos o requieren instalar un molesto condensador (bypass) en la bombilla, el algoritmo avanzado del T1 gestiona la energía de forma ultra eficiente. Utiliza el protocolo Zigbee 3.0 , asegurando una comunicación local inmune a las caídas del Wi-Fi. Además, integra un sistema inteligente de protección térmica que corta el paso de corriente automáticamente si detecta un exceso de temperatura, garantizando la seguridad total dentro de las cajas de empotrar de tu hogar.

• Aqara

• Módulo de Control Individual T1 (Sin Neutro)

• Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant, SmartThings, IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Single Switch Module T1 (No Neutral) | SSM-U02
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0 / IEEE 802.15.4 2.4GHz
Temperatura de funcionamiento	0ºC~+35ºC (32ºF ~ 95ºF)
Humedad	5 ~ 95% RH
Corriente de entrada	MAX 5A
Consumo	0.5W (StandBy)
Potencia de entrada	100-250VAC,50/60Hz Max 1250W
Dimensiones	43 x 40 x 21 mm
Peso	53 g

Contenido

• 1x Aqara Módulo Individual T1 (Sin Neutro)

• 1x Manual de instrucciones