Ficha técnica JM Distech

AQ-WS-EUK02

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Smart Wall Switch H1 No Neutral Double Rocker (WS-EUK02) es la solución ideal para actualizar y domotizar los puntos de luz dobles de tu hogar de forma limpia y eficiente. Diseñado minuciosamente para ajustarse al estándar de mecanismos empotrados de Europa, este dispositivo te permite sustituir tu interruptor clásico de doble tecla sin necesidad de pasar el cable Neutro (cable azul) . Funciona utilizando únicamente el cable de Fase y los dos retornos de lámpara que ya están presentes en la pared.

A nivel mecánico, el H1 Doble destaca por su perfil plano y sus dos teclas simétricas de recorrido corto que ofrecen una pulsación firme y silenciosa. Al operar bajo el protocolo Zigbee 3.0 , garantiza una estabilidad de comunicación local impecable y automatizaciones instantáneas. Su versatilidad se multiplica gracias al modo desacoplado (decoupled mode) : puedes configurar una de las teclas (o ambas) para que se separen eléctricamente del relé interno. De este modo, al pulsarlas no cortarás la corriente, sino que enviarás una orden inalámbrica para activar escenas complejas, apagar toda la casa o controlar bombillas inteligentes de manera independiente.

• Aqara

• Interruptor Inteligente de Pared H1 EU (Sin neutro, Pulsador Doble)

• Requiere AQARA HUB

• Zigbee 3.0

• Mando a Distancia

• Compatible con Alexa, HomeKit, Google Assistant e IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Smart Wall Switch H1 (no neutral, single rocker) (White) | AQ-WS-EUK02
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0
Temperatura de funcionamiento	0ºC~+ 40ºC (32ºF ~ 104ºF)
Humedad	0 ~ 95% RH
Corriente de entrada	MAX 8A
Consumo	0.5W (StandBy)
Potencia de entrada	100-250VAC, 50/60H
Dimensiones	86 x 86 x 38 mm
Peso	90 g

Contenido

• 1x Aqara Interruptor Inteligente de Pared H1 (Sin Neutro, 2 canales)

• 1x Kit de tornillos de fijación para caja empotrada

• 1x Manual de instrucciones