Ficha técnica JM Distech

AQ-WS-EUK04

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Smart Wall Switch H1 With Neutral Double Rocker (WS-EUK04) se consolida como el interruptor empotrable de doble canal más completo y robusto para el estándar de cajas europeas. Su principal virtud técnica radica en la obligatoriedad de conectar el cable Neutro (cable azul) . Al estar alimentado directamente por la red eléctrica de forma continua, elimina de raíz cualquier parpadeo ("flicker") en bombillas LED de baja potencia, garantizando un rendimiento óptimo sin necesidad de instalar condensadores adicionales en las lámparas.

Al contar con alimentación total, el WS-EUK04 se transforma automáticamente en un enrutador y repetidor de señal Zigbee 3.0 , expandiendo y fortaleciendo la infraestructura inalámbrica de toda tu vivienda. Además, incorpora un medidor de consumo energético integrado que registra al milisegundo la potencia (W) y el consumo acumulado (kWh) de ambas líneas de luz. Sus dos elegantes teclas mecánicas simétricas de recorrido corto ofrecen un tacto premium y admiten el polivalente modo desacoplado (decoupled mode) , que te permite aislar las teclas físicas para controlar de forma inalámbrica otros dispositivos inteligentes o lanzar automatizaciones complejas sin cortar el suministro de corriente local.

• Aqara

• Interruptor Inteligente de Pared H1 EU (Con neutro, Pulsador Doble)

• Requiere AQARA HUB

• Zigbee 3.0

• Mando a Distancia

• Compatible con Alexa, HomeKit, Google Assistant e IFTTT

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Smart Wall Switch H1 (with neutral, double rocker) (White) | AQ-WS-EUK04
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0
Temperatura de funcionamiento	0ºC~+ 40ºC (32ºF ~ 104ºF)
Humedad	0 ~ 95% RH
Corriente de entrada	MAX 8A
Consumo	0.5W (StandBy)
Potencia de entrada	100-250VAC, 50/60H
Dimensiones	86 x 86 x 38 mm
Peso	90 g

Contenido

• 1x Aqara Interruptor Inteligente de Pared H1 (Con Neutro, 2 canales)

• 1x Kit de tornillos de fijación para caja empotrada

• 1x Manual de instrucciones