Ficha técnica JM Distech

DS-K2M061

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Controladora de acceso antimanipulación de 1 puerta

• Entrada para lector RS485/Wiegand

• Entrada para pulsador de apertura, sensor de puerta y alarma

• Salida de relé y alarma

• Indicadores LED de estado

• Alimentación DC 12 V

Especificaciones

Modelo	DS-K2M061
Seguridad	Cifrado Wiegand Hikvision
Comunicación PC	No precisa
Entradas	1 x Hikvision Wiegand, 1 x RS485, 1 x sensor de puerta, 1 x pulsador, 2 x alarma
Salidas	1 x relé NO/NC, 1 x alarma
Alimentación	DC 12 V / 200 mA máx.
Dimensiones	115 (An) x 48 (Al) x 25.5 (Fo) mm
Peso	120 g

Contenido

• Controladora antimanipulación Hikvision