Ficha técnica JM Distech

DV-KAPTURE-K

Marca: DUEVI

Descripción

• Duevi

• Detector de exterior tipo cortina de bajo consumo

• Doble tecnología: PIR cortina y microondas

• Tecnología antimasking

• Detección: Rango 12 m / 7.5º

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax

• Alimentación 2 pilas CR2 3.0 V (incluidas)

• Uso exterior

• Grado de protección IP54

Especificaciones

Modelo	Kapture K
Tecnología	Doble tecnología: microondas (24 GHz) y PIR tipo cortina
Campo de detección	Configurable: 3 m hasta 12 m (según instalación) / PIR 7.5º / Microondas 30º
Frecuencia	868 MHz Jeweller (transmisor Ajax incorporado)
Inmunidad a mascotas	No disponible
Altura instalación	Recomendada 2.2 m (desde 2 a 4 metros)
Enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Ajustable (potenciómetro desde 30% a 100% o desde App)
Tamper anti-apertura	Disponible
Tamper anti-sabotaje	Disponible (acelerómetro por movimiento)
Indicación LEDs	Alarma (azul). Detección IR (rojo) y Walk test (rojo: IR / azul: confirmación de alarma)
Configuración DIP Switch	Walk-test (On/Off), Antimasking (On/Off), Programación por App (On/Off), Unificación alarmas en una salida (On/Off)
Configuración adicional en App	Función anti-sombra para evitar falsas alarmas (4 niveles) / Ajuste independiente de sensibilidad en IR y microondas / Tiempo de reposo (On/Off/Hasta 60 s)
Configuración por App	Necesario módulo DV-BTLINK y descargar App View Sensor (Android)
Salidas cableadas	Alarma, tamper y antimasking
Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V (aviso de batería baja gestionado por Ajax)
Consumo	Consumo mínimo (Reposo: 13 uA / Máximo: 4 mA)
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Grado de protección	IP54
Soporte	Incluye soporte para pared y soporte en L
Dimensiones	128 (Al) x 41 (An) x 48 (Fo) mm

Contenido

- Detector Duevi para exterior
- Transmisor vía radio Ajax
- Material de montaje