Ficha técnica JM Distech

SF-IPT020A-4E1-DL-GREY

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• ILuz Dual: IR y Led blanco alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• P2P

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Color Gris

Especificaciones

Gama	E1
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Luz Dual	IR y Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial basada clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 6 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	94.6 (Ø) × 82.8 (Al) mm
Peso	460 g

Contenido

- Cámara Turret IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación