Ficha técnica JM Distech

SF-NVR6108A-A1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama A1

• Grabador NVR para cámaras IP

• 8 CH

• Ancho de banda soportado 80 Mbps

• Resolución máxima 8 Megapixel (3840x2160)

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Función POS

• Reconocimiento facial

• Seguimiento de cara sobre mapa

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• RCA Audio

• Alarmas

• Espacio para 1 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	A1
Entradas para cámaras IP	8CH IP
Cámaras IP compatibles	Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Grabación Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF
Capacidad de decodificación	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compresión de audio	G.711(U/A)
Ancho de banda total	80 Mbps entrada / 80 Mbps salida
Resolución display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Alarmas	8 Entradas / 4 Salidas
Función POS	Si
Funciones inteligentes	Reconocimiento facial hasta en 8CH Computación de hasta 180 imágenes / minuto 32 Librerías y hasta 5000 imágenes de caras Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software Seguimiento de cara sobre mapa o plano Información estadística de resultados de caras. Búsquedas de eventos inteligentes TrueSense por humano y vehículo (Necesario cámara con TrueSense)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA3.0 de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12V / 2A, < 10W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~50ºC, Humedad 10~90%
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 300 (An) x 249 (Fo) mm / 1Kg

Contenido

- Grabador NVR Safire Smart
- Ratón
- Cable Ethernet
- Alimentador 12V DC
- Guía rápida