Ficha técnica JM Distech

SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1108HIPOE-HF-120-OUT es un switch de grado industrial diseñado para sobrevivir donde los equipos convencionales fallan. Su apellido "OUT" y su arquitectura hardened lo convierten en el componente ideal para cajas de comunicaciones en exteriores, postes o entornos industriales con temperaturas extremas. No solo es resistente, sino extremadamente potente: sus dos ultimos puertos entregan hasta 60W (Hi-PoE), permitiendo alimentar cámaras PTZ motorizadas con calefacción o iluminadores infrarrojos de largo alcance sin pestañear.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo un puerto Gigabit en cobre y dos ranuras SFP para fibra óptica, lo que permite crear topologías de red en cadena o anillo con redundancia, asegurando que la señal de video recorra kilómetros sin interferencias. Además, incorpora la inteligencia PoE Watchdog para reiniciar automáticamente cualquier cámara que se bloquee, minimizando los costosos desplazamientos de mantenimiento a lugares de difícil acceso. Es, en esencia, un tanque tecnológico para infraestructuras de seguridad críticas.

• Switch de exterior

• (1~6) puertos PoE+ RJ45 10/100 Mbps + (7~8) 2 puertos Hi-PoE RJ45 Gigabit + (1~2) 2 puertos RJ45 Uplink Gigabit + 1 Uplink SFP

• Soporta alimentación PoE hasta 120 W en total para todos los puertos

• Compatible con PoE IEEE802.3af/at/bt

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos	6x 10/1000 Mbps + 2x Uplink 10/100/1000 Mbps + 2x Hi-PoE 10/100/1000 Mbps + 1x SFP
Características PoE	IEEE 802.3af PoE / IEEE 802.3at PoE+ / IEEE 802.3bt PoE Hasta 120 W en total para todos los puertos
Alimentación	AC 90~240V En los puertos (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Potección IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	310 (Fo) x 100 (Al) x 260 (An) mm
Protección	Rayos 6KV, ESD 8KV
Peso	1,6 Kg

Contenido

• Switch PoE

• Cable alimentación

• Instrucciones de uso

• Anillos de instalación