Ficha técnica JM Distech

SF-XVR6116-HQ

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• XVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP

• H.265+/H.264

• Resolución 5MPxLite (10FPS)

• Audio

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Detección de movimiento avanzada

• 1CH con Inteligencia Artificial

• Espacio para 1 HDD

• Ratón

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) + 8 (extra) Canales IP (hasta 5Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Resolución de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Codificación Main Stream	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Ancho de banda	32 Mbps (Entrante) / 60 Mbps (Saliente)
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, eventos inteligentes
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
RS 485	1 x RS 485 (half-duplex)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12 V / 2 A (Consumo sin HDD < 8 W)
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 255 (An) x 222 (Fo) mm / 1.2 Kg

Contenido

- Grabador 5en1 Safire Smart
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 2 A
- Guía rápida de instalación