## Ficha técnica JM Distech

# UHF-READER-20M

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología UHF de 902-928 MHz y 865-868 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por UHF

• Apto para gestión de vehículos y personal

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IP65

• Alcance de hasta 20 metros

• Compatible con controladoras Wiegand

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Distancia de lectura** | Hasta 20 m |
| **Modos de identificación** | TAG UHF (ISM 902-928 MHz y ISM 865-868 MHz) |
| **Compatibilidad** | Equipos de terceros de control de acceso con conexión Wiegand |
| **Configuración** | Cable USB |
| **Ángulo horizontal** | Antena direccional con apertura de hasta 75º |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +70 ºC |
| **Dimensiones** | 445 (An) x 445 (Al) x 50 (Fo) mm |
| **Peso** | 800 g |

## Contenido

• Lector UHF

• Material de montaje

• Cable USB