Ficha técnica JM Distech

UT261B

Marca: UNI-T

Descripción

El UT261B es un comprobador de secuencia de fases y rotación trifásica diseñado para verificación rápida y segura en instalaciones eléctricas industriales. Permite identificar el orden de fases, detectar ausencia de fase y comprobar el sentido de rotación en motores y sistemas trifásicos, utilizando indicación visual mediante LEDs para facilitar el diagnóstico en campo.

Está especialmente orientado a instaladores industriales, mantenimiento eléctrico, climatización y automatización, siendo una herramienta muy útil durante la puesta en marcha de motores, cuadros eléctricos, bombas, compresores y sistemas trifásicos. Su principal ventaja es permitir verificar rápidamente la correcta conexión de fases antes de energizar equipos, evitando errores de instalación y posibles daños en maquinaria.

• UNI-T

• Indicador de secuencia de fases CAT III 600V

• Determina la secuencia de fases de potencia trifásica, ausencia de fase y rotación de fases de un motor a través de LEDs

• Rango de medición de voltaje AC entre 90~600V

Especificaciones

Voltaje AC	90V~600V
Frecuencia de operación	15Hz~400Hz
Intensidad de trabajo	<3mA
Indicadores LED	Secuencia de fases Fase perdida Rotación de motor
Alimentación	Batería 9V (6F22)
Dimensiones	123 (Al) x 71 (An) x 29 (Fo) mm
Peso	180 g
Seguridad	CAT III 600V

Contenido

• Indicador de secuencia de fases

• Instrucciones de uso