Ficha técnica JM Distech

ZK-UHF6-18E-PRO

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología UHF 865 ~ 868 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IPx5.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por UHF

• Apto para gestión de vehículos y personal

• Wiegand 26/34

• Apto para exterior IPx5

• Compatible con controladoras ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	ACC-ER-UHF6-18E-PRO
Distancia de lectura	Ajustable hasta 18 m
Modos de identificación	TAG UHF (865 ~ 868 MHz)
Comunicación	Wiegand 26/34 USB para conexión con PC
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 9 ~ 12 V / 1.2 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IPx5
Material	ABS
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	310 (An) x 310 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	3.75 kg

Contenido

• Lector de acceso ZKTeco

• Material de montaje

• Instrucciones de uso