Ficha técnica JM Distech

XS-IPD909A-4P-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Mini Domo con Dual Light

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapíxel (2688×1520)

• Lente 2.8mm

• 0.006 Lux

• Dual Light: IR30m + Led blanco 30m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarmas

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” CMOS image sensor
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688 × 1520)
Lente	2.8 mm (H: 102°; V: 54°; D: 121°)
Tasa Main Stream	2688×1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@(1–25 fps) / 704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Interfaz de red	Ethernet 10/100m BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Almacenamiento externo	Ranura para tarjeta microSD de 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P
Alimentación	DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Posicionamiento Lente	3 Axis
Color	Blanco
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Dimensiones	55 (Fo) x 108.9 (Ø) mm
Peso	410 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones