Ficha técnica JM Distech

AP-1ASKS

Marca: HOCHIKI

Descripción

El AP-1ASKS es un potente y versátil panel de control de incendios analógico direccionable de uno o dos lazos. El AP-1ASKS es compatible con controladores de lazo Hochiki ESP, capaces de proporcionar hasta 400 miliamperios de corriente de lazo para las aplicaciones más exigentes.

Una fuente de alimentación integrada de 3 amperios y un cargador de batería con compensación de temperatura proporcionan suficiente energía para las dos salidas de sirena estándar de 1 amperio, sirenas alimentadas por lazo y otros dispositivos.

• HOCHIKI

• Panel de control de incendios direccionable de 1 lazo

• corriente de bucle de 400 mA

Especificaciones

Bucles de detección	1
Dispositivos por lazo	127 dispositivos
Corriente del bucle de detección	400 mA
Capacidad de la batería	Hasta 9 A/h
Clasificación de fuente de alimentación	A 24 V CC 3 A
Certificados	EN54-2, EN54-4
Pantalla	LCD gráfico de 8 líneas de 40 caracteres
Indicadores LED de zona	16 LED de indicación zonal
Registro de eventos	Almacena los últimos 500 eventos en el registro
Circuitos de sirena	2 circuitos programables
Suministro auxiliar de alimentación	2X 24 VCC con fusible de 500 mA
Entradas programables	5 entradas programables
Tensión de alimentación	230 VAC o 115 VAC
Peso (kg)	6 Kg
Color - Tapa y Caja	Gris BS 00 A 05 textura fina
Construcción	En chapa de acero dulce de 1,2 mm.
Acabado	Con recubrimiento de polvo epoxi.

Contenido

• Panel de incendio direccionable de 1 lazo