Ficha técnica JM Distech

AQ-HM1S-G02

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Hub M1S Gen 2 (modelo HM1S-G02) es la evolución del icónico hub de pared que combina conectividad, seguridad e iluminación en un solo dispositivo. A diferencia de otros modelos, este se conecta directamente a un enchufe , eliminando cables adicionales. Su anillo LED RGB frontal no solo sirve como luz de cortesía nocturna, sino que también actúa como indicador visual de estados de alarma o notificaciones domésticas.

La Generación 2 mejora significativamente la estabilidad de conexión y añade soporte para tonos de llamada personalizados (MP3), lo que te permite usarlo como un timbre avanzado o sistema de avisos por voz. Al ser un pilar del ecosistema Aqara, utiliza Zigbee 3.0 para gestionar sensores de todo tipo, y es totalmente compatible con HomeKit , permitiendo que su luz y su sirena se controlen de forma independiente desde la app de Apple. Es la opción ideal si buscas un sistema de seguridad físico (con sirena y luz de pánico) que no ocupe espacio en estanterías.

• Aqara

• Hub de Domótica M1S Gen 2

• Puente Doméstico Inteligente para Sistema de Alarma y Domótica

• WiFi

• Zigbee

• Control a Distancia

• Compatible con Alexa, Google Assistant, HomeKit e IFTTT

Especificaciones

Modelo	Hub M1S Gen 2 | HM1S-G02
Ecosistemas soportados	Apple HomeKit, Alexa, Google Assitant, Yandex, Marusya, IFTTT, Matter
Protocolos inalámbricos	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee
Máximo de dispositivos admitidos	128
Altavoz	Si
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C (14°F ~ 104°F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Consumo	7W
Alimentación	100-240V / 5V
Dimensiones	80×80×41.5 mm (3.15×3.15×1.63 in.)
Peso	138 g

Contenido

• 1x Aqara Hub M1S Gen 2 (Enchufe tipo EU/SP)

• 1x Manual de instrucciones