Ficha técnica JM Distech

AQ-WL-S02D

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Water Leak Sensor T1 (WL-S02D) es tu primera línea de defensa contra costosos daños por agua en el hogar. Esta versión actualizada con el protocolo Zigbee 3.0 ofrece una velocidad de transmisión mejorada y una eficiencia energética óptima. Su funcionamiento es tan ingenioso como efectivo: cuenta con dos contactos chapados en oro en su base que, en el momento en que el agua alcanza una altura de apenas 0.5 mm y cierra el circuito, activan una alerta instantánea.

Su diseño compacto con certificación IP67 le permite flotar en el agua en caso de una inundación severa, continuando con la transmisión de la señal de emergencia. Al integrarse con un Hub Aqara, el sensor T1 no solo envía una notificación push a tu smartphone, sino que puede activar las sirenas de tus hubs o cámaras, parpadear las luces de la casa para avisarte visualmente, o incluso cerrar automáticamente una llave de paso inteligente para cortar el suministro de agua y detener la fuga por completo, incluso si no estás en casa.

• Aqara

• Sensor de Inundación T1- Requiere AQARA HUB

• Mini Detector de Agua Inalámbrico para Sistema de Alarma y Domótica

• Para Cocina, baño y Sótano

• Color Blanco

Especificaciones

Modelo	Sensor de Inundación T1| WL-S02D
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humedad	0 ~ 100% RH
Bateria	CR2032 3V
Dimensiones	50 × 50 × 15 mm (1.97 × 1.97 × 0.59 in.)
Peso	18 g

Contenido

• 1x Aqara Sensor de Inundación T1

• 1x Batería CR2032 (preinstalada)

• 1x Manual de instrucciones