Ficha técnica JM Distech

RC-80

Marca: CHUANGO

Descripción

Pack que incluye 2 mandos a distancia remotos que permiten diversas operaciones sobre la alarma a una distancia máxima de 80 metros. Además de armar y desarmar la alarma, dispone de 4 botones con funciones avanzadas.

Gracias a su sencillo diseño, puede llevarse como llavero y tenerlo siempre a mano. Dispone de un LED que se ilumina cuando se pulsa algún botón o cuando la batería está baja.

• - Armado, arma todos los detectores (Modo fuera de casa)

• - Desarmado, desarma todos los detectores

• - Armado parcial, quedan armados todos los detectores salvo los de la zona A (Modo casa)

• - Botón de pánico, llama inmediatamente al número de teléfono pre-establecido

• - Armado silecioso, arma todos los detectores de forma silenciosa

• - Desarmado silencioso, desarma todos los detectores de forma silenciosa

Especificaciones

Alimentación	1 pila CR2025 de 3 V
Distancia de transmisión	≤ 80 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	135 (Al) x 90 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	90 g

Contenido

• - 2 mandos a distancia

• - Manual de instrucciones