Ficha técnica JM Distech

SF-ALARM1606-USB

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Caja de entradas y salidas de alarma

• 16 Entradas de alarma

• 6 Salidas de relé- Conexión mediante USB

• Compatible con todos los grabadores DVR y NVR de Safire Smart

Especificaciones

Entradas	16 Entradas
Salidas	6 Relé
Comunicación	USB
Compatibilidad	Compatible con grabadores DVR y NVR Safire Smart
Funcionamiento	Plug and Play: Conectar directamente a cualquier puerto USB del grabador DVR o NVR de Safire Smart
Conectores	MicroUSB a USB-A 2.0
Alimentación	5VDC / 1A, < 5W
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC / Humedad10-90%
Dimensiones	29 (Al) x 138.6 (Fo) x 68 (An) mm

Contenido

• Caja de Alarmas de Safire Smart

• Material de instalación

• Instrucciones