Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1041G2-LIU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz hibrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 20 m

• Alcance luz blanca 15 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• DWDR

• 3D-DNR

• Micrófono integrado

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 57°, D: 123°
DORI	53 m (D), 21 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR 20 m Alcance luz blanca 15 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 420 mA / 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +45º C
Dimensiones	57.9 mm (Al) x 60.9 mm (An) x 138.8 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	175 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso