Ficha técnica JM Distech

NVS-ENERGYMETER65DIN-W

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Relé inteligente

• WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

• Hasta un máximo de 10A

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Función de temporizador

• Ahorro de energía y protección del medioambiente

• Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Tipo de producto	Interruptor de carril DIN con medidor de consumo
Comunicación	WiFi + Bluetooth
Tensión de trabajo	100V-260V 50/60Hz
Corriente máxima	1-63A ajustable
Potencia máxima soportada	26KW
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Medidor de consumo con estadísticas avanzadas Para circuitos AC~240V 50/60Hz desde 1~63A Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94) Umbral de corte y Avisos configurables: Exceso de consumo 1~26KW (AirBNB, control familiar/negocios) / Sobretensión 220-260V / Sobrecarga 1~63A / Caída de tensión 76~240V (mantenimiento)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repeteción en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dipositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Tensión nominal / Protección contra sobretensión / Protección contra subtensión	90-300V / 220-265V / 76-240V
Temperatura de trabajo	-25º ~ +70º
Material	PC V0 Retardante del fuego
Dimensiones	88mm x 38mm x 26mm
Peso	98 g

Contenido

- Relé Inteligente
- Manual de usuario