Ficha técnica JM Distech

KIT-PEOPLECOUNT-HIKDUAL-LITE

Marca: SAFIRE

Descripción

• Kit para Control de Aforo todo en uno

• Cámara de conteo de personas de doble lente DS-2CD6825G0/C-IS(2mm)(B)

• PC con software Safire Link Conteo LITE instalado

• Sistema de hasta 20 puertas de entradas / salidas

• Aforo de una única estancia

• Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales

• Acceso desde cualquier navegador web

• Plataforma multi-usuario con permisos

Especificaciones

CPU	6-core
Memoria	4GB LPDDR4
Comunicación	1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C)
Audio	MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output
Video	1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Hasta 4K @ 60 FPS
Sistema Operativo	Linux Based
Alimentación	DC 5V / 3A
SF-SW-COUNT-LITE	
Tipo	Software
Cantidad	Hasta 20 cámaras de Conteo de Personas (posibilidad de ampliación) y 1 sala
Características	Información de aforo en tiempo real, reportes / informes personalizados
Instalación	Windows x64, Linux x64 y Linux arm64
Caducidad	Licencia única y perpetua (solo puede estar instalada en un equipo)
Compatibilidad	Cámaras de Conteo de Personas (Safire, Uniview, Hikvision, X-Security y Dahua)

Contenido

• Cámara IP DS-2CD6825G0/C-IS(2mm)(B)

• Mini PC

• SF-SW-COUNT-LITE