Ficha técnica JM Distech

DSPPA-D5816

Marca: DSPPA

Descripción

Un receptor de micrófonos inalámbricos es un dispositivo que capta la señal de audio enviada por un micrófono inalámbrico a través de radiofrecuencia. Su función es convertir esa señal en audio utilizable para amplificación o grabación.

Se usa comúnmente en conciertos, presentaciones, teatro o grabaciones, ya que permite al usuario moverse libremente sin cables. Además, algunos modelos pueden gestionar varios micrófonos a la vez sin interferencias.

• Receptor de micrófonos inalámbrico

• Cuatro canales

• Pareado IR

• Compatible con micrófonos DSPPA-D5811, DSPPA-D5812, DSPPA-D5813, DSPPA-D5814

Especificaciones

Tipo	Receptor inalámbrico de micrófonos
Canal dual	PLL
Comunicación	UHF200
Rango de frecuencias	632MHz ~ 1.25MHz
Número de canales	100
Intervalo de frecuencias por canal	250kHz
Rango dinámico	82dB
Máxima derivación de frecuencia	±45KHz
Respuesta en frecuencia del audio	120Hz ~ 15kHz (±3dB)
SNR (Signal to Noise Ratio)	> 70dB
Distorsión	≤ 1%
Condiciones de trabajo	- Temperatura: -10°C ~ +40°C
Rango efectivo de captación	Máx. 300m (en espacios abiertos)
Interfaz inalámbrica	BNC (50Ω)
Sensibilidad	≤ -95dBm
Alimentación	DC12V, 600mA
Compatibilidad	Micrófonos: DSPPA-D5811 DSPPA-D5812 DSPPA-D5813 DSPPA-D5814
Dimensiones	430mm (An) x 44mm (Al) x 176mm (Pr)
Peso	2.3kg

Contenido

• Receptor