Ficha técnica JM Distech

DV-MONOLITH-K

Marca: DUEVI

Descripción

• Duevi

• Detector de exterior de bajo consumo

• Doble PIR

• Tecnología antimasking

• Detección: Rango 15 m / 90º

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Alimentación suministrada por Ajax Transmitter

• Compatible con transmisor vía radio Ajax

• Uso exterior

• Grado de protección IP54, antivandálico IK10

Especificaciones

Modelo	Monolith K
Tecnología	Doble PIR volumétrico
Lente PIR	Ambas lentes adaptables horizontalmente hasta 55º
Campo de detección	Configurable: 3 m hasta 15 m (en 6 niveles) / 90º
Frecuencia	868 MHz Jeweller (transmisor Ajax incluido)
Inmunidad a mascotas	Disponible (altura de instalación 1.2 ~ 1.3 m)
Altura instalación	Desde 1.2 m hasta 2.2 m
Enmascaramiento	Disponible: a partir de 0ºC, siempre activo (por App) o deshabilitado
Sensibilidad	Ajustable (3 niveles)
Tamper anti-apertura	Disponible
Tamper anti-sabotaje	Disponible (acelerómetro por movimiento)
Indicación LEDs	Alarma (azul) y Walk test (rojo: IR superior / verde: IR inferior / azul: confirmación de alarma)
Configuración DIP Switch	1- Walk-test (On/Off) 2- Unificación alarmas en una salida (On/Off)
Configuración en detector (LEDs y botones)	Sensibilidad / Antimasking / Tamper anti-sabotaje / Altura de montaje / Inmunidad a mascotas / Alcance de detección (más información pág. 9 manual en sección descargas)
Configuración adicional en App	Antimasking (a partir de 0ºC, siempre activo o deshabilitado) / Sensibilidad antimasking / Tiempo de reposo (On/Off/Hasta 60 s)
Configuración por App	Necesario módulo DV-BTLINK y descargar App View Sensor (Android)
Salidas cableadas	Alarma y Fallo (tamper y antimasking)
Aviso de batería baja	Señal enviada por transmisor Ajax
Alimentación	Suministrada por Ajax Transmitter (no introducir baterías adicionales)
Consumo	Consumo mínimo (Reposo: 8 uA / Máximo: 5 mA)
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Grado de protección	IP54, Antivandálico IK10
Dimensiones	201 (Al) x 79 (An) x 106 (Fo) mm (espacio para transmisor)

Contenido

- Detector Duevi para exterior
- Visera
- AJ-TRANSMITTER: Transmisor vía radio Ajax
- Material de montaje
-