Ficha técnica JM Distech

FS121

Marca: X-SENSE

Descripción

• X-Sense

• Kit de detección de incendio

• Inlcuye 12 detectores de humo autónomo fotoeléctrico XS01-M y un Hub de conexión SBS50

• Comunicación inalámbrica entre dispositivos 868MHz

• Comunicación WiFi del Hub 2.4GHz

• Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez

• Control desde el móvil a través de la aplicación X-Sense Home Security

• Hasta 50 detectores conectados al hub

• Certificado EN 14604

Especificaciones

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados al hub	50
Rango de alcance inalámbrico	Hasta 500m
APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Certificación	EN 14604
Zona de cobertura	20~40m2
Corriente en reposo	≤15 uA
Corriente en alarma	≤150 mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Duración de la batería	5 años
Batería	1x CR123A 3.0 V (reemplazable)
Vida útil del detector	10 años
Temperatura de funcionamiento	0~55ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	78 (Ø) x 48 (Al) mm
SBS50	
Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica con detectores	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados al hub	50
Rango de alcance inalámbrico	Hasta 500m
APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Comunicación WiFi	2.4GHz

Contenido

- 12x detectores de incendio
- Hub de comunicación
- Material de instalación
- Instrucciones de uso