Ficha técnica JM Distech

RD-NEO-11-C5-SILVER

Marca: RAEDIAN

Descripción

El cargador residencial para vehículo eléctrico NEO de Raedian es la mejor solución para cargar vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables de forma semirrápida en entornos residenciales. Presenta un diseño elegante y un tamaño reducido, lo cual, junto a sus tres entradas posibles para cables de potencia y comunicación, hace que su instalación sea sencilla y rápida.

Lleva añadida 3 pinzas toroidales para leer datos de consumo, de manera que realiza el balanceo de carga y adapta la carga del vehículo al consumo de la vivienda, lo cual evita posibles daños en la instalación eléctrica.

Mediante la app Raedian se puede monitorizar, controlar y programar cargas en remoto, siendo posible además activar y desactivar el modo balanceo de carga. Lleva añadido dos tarjetas RFID, en caso de que se necesite que la carga se active mediante este modo.

• Raedian

• Cargador residencial para VE

• Conector Tipo 2

• Modo de carga 3 (Semirrápida)

• Potencia 11KW

• Conexión trifásica

• Corriente 16 A

• Comunicación WiFi, BLE y RFID

• 3 entradas de potencia y comunicación

• Instalación sencilla en pared o pedestal

• Pantalla OLED para leer datos

• Color plata metalizado

Especificaciones

Conexiones	Tipo 2
Tipo de conexión	Trifásico
Potencia máxima	11 kW
Corriente máxima	16 A
Rango de tensión	230-400V
Frecuencia de entrada	47 ~ 63Hz
Conectividad	WiFi, BLE, RFID
Protocolo RFID	ISO 14443-A, ISO 14443-B
RFID terceros	MiFare Classic 1K MiFare 1K Tarjeta M1 Fundan S50
Interfaz de carga	IEC 62196-2
Instalación	Pared o en pedestal
Cable suministrado	Sí
Longitud del cable	5 m
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	0-95% sin condensación
Refrigeración	Por aire
Consumo modo en espera	< 8W
Grado de protección	IP55, IK10
Dimensiones	297 (Al) x 210 (An) x 110 (Fo) mm
Peso	5.8kg
Color	Plata metalizado

Contenido

- Cargador vehículo eléctrico con cable tipo 2 de 5 m integrado
- 3x Pinza CT
- Conector CT
- 2x tarjetas RFID
- Material de instalación
- Manual instrucciones