Ficha técnica JM Distech

NVS-BRACELET

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

Un botón de emergencia permite alertar de forma rápida y segura de cualquier incidente o emergencia. La función principal del botón de emergencia es informar a los usuarios principales de una emergencia, recibiendo una notificación en la app móvil

El LED del brazalete se enciende al pulsar un botón y el panel de alarma confirmará la operación con un pitido, de manera que el usuario sabrá que su petición de ayuda se ha enviado.

Instálalo junto a los sistemas de alarma Nivian y cuida a los que más te importan

• Nivian Smart

• Emisor inalámbrico

• Hasta 80m de alcance

• LED indicador

• Funcionamiento con Sistemas Alarma Nivian

• Alimentación 1 pila CR2032

Especificaciones

Modelo	NVS-BRACELET
Gama	Smart Security - Periféricos de alarma anti-intrusión
Tipo de periférico	Botón de emergencia en brazalete para panel de alarma
Funciones	Activar a distancia la señal de pánico SOS del panel de alarma, identificando el usuario y notificando a la app móvil (necesario panel de alarma)
Tecnología	Emisor inalámbrico RF de bajo consumo y alcance optimizado
Rango	Hasta 80 m desde el panel de alarma en espacio abierto
Indicador visual	LED indicador
Comunicación inalámbrica con el panel de alarma	Radio RF 433 MHz - Alcance hasta 80 m en espacio abierto
Modos de alarma asignables conectado al panel de alarma	Activa el modo pánico
Compatibilidad	Kits de alarma Nivian con frecuencias inalámbricas 433 MHz
Instalación	Formato brazalete portátil
Alimentación	Funcionamiento a pilas 1 x CR2032 - Consumo en reposo: ≤3µA - Consumo en activación ≤15mA
Material	Cuerpo plástico ABS y brazalete en silicona flexible endurecida
Temperatura de funcionamiento	-10°C~50°C
Protección ambiental	Apto para uso portátil interior o exterior (evitando el contacto con el agua o la humedad)
Dimensiones	244 x 43 x 16 mm (brazalete extendido)

Contenido

- Brazalete
- Manual