Ficha técnica JM Distech

AJ-EN54-FIREREX-W

Marca: AJAX

Descripción

El AJ-EN54-FIREREX-B de Ajax es un repetidor inalámbrico certificado EN54, diseñado para ampliar el alcance y la estabilidad de la red en instalaciones medianas y grandes.

• Ajax

• Inalámbrico

• Repetidor de señal de radio inalámbrico direccionable para un sistema de alarma contra incendios

• Comunicación fiable a través del acero y el hormigón

• Hasta 5 repetidores

• Hasta 1.800 m de alcance de comunicación

• Configuración y gestión remotas mediante apps Ajax

• Transmisión de eventos conforme a la norma EN 54-21

• Batería de respaldo

• color Blanco

Especificaciones

Normativa	EN 54-4, EN 54-18, EN 54-25, EN 50131 (Grade 2)
Comunicación	Jeweller, Wings y Ethernet
Alimentación	110-240 V
Batería de soporte	EJ-EN54Internal Battery (24h)
Dimensiones	210 × 210 × 50.5 mm
Clasificación de protección	IP20
Color	Blanco

Contenido

• EN54 Fire ReX Jeweller

• Panel de montaje SmartBracket

• Kit de instalación

• Herramienta especial (llave)

• Guía rápida