Ficha técnica JM Distech

AM-IR1-S

Marca: AMC

Descripción

• AMC

• Detector volumétrico PIR analógico

• Indicador detección de movimiento

• Detección: Rango 12 m / H: 100º

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables por jumpers

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad ante mascotas ≤ 15 Kg

• Alimentación 13.8 V DC

• Compatible con transmisor Ajax (Transmitter y MultiTransmitter)

• Uso interior

• Color blanco

Especificaciones

Tecnología	PIR volumétrico
Grado de seguridad	No disponible
Campo de detección	12 m / 100º H
Inmunidad mascotas	≤15 Kg
Altura instalación	Desde 1.8 hasta 2.2 m
Anti-enmascaramiento	No disponible
Test de detección	Disponible PIR (parpadeo led verde)
Auto-test	No disponible
Configuración en DIP Switch	No disponible
Indicación LEDs	Alarma (azul)
Modo conexión	Resistencias fin de línea: 2EOL
Valores de resistencias fin de línea	Con los 3 jumpers: Reposo 2k2 Alarma 2k2+4k7 Tamper circuito abierto
Instalación	Fijación sobre superficie o con soporte de pared AM-SN1
Alimentación	9~15 VDC / 19 mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Dimensiones (sin soporte)	114 (Al) x 63 (An) x 40 (Fo) mm
Color	Blanco

Contenido

- Detector PIR para interior
- Jumpers