Ficha técnica JM Distech

XC04-WX

Marca: X-SENSE

Descripción

Detector de monóxido de carbono (CO) con conectividad Wi-Fi que permite supervisar la concentración de CO en cualquier estancia de una instalación. Su pantalla LCD muestra en tiempo real los niveles detectados, facilitando una rápida comprobación del estado del ambiente.

Gracias a su conexión Wi-Fi con la App X-Sense Home Security, el dispositivo puede gestionarse de forma remota y enviar notificaciones directamente al smartphone ante alarmas, incidencias o niveles bajos de batería.

• X-Sense

• Detector autónomo de monóxido de carbono (CO)

• Comunicación WiFi 2.4GHz

• Sirena integrada de 85 dB a 3m

• Pantalla LCD con visualización de la concentración de CO

• Indicador luminoso de estado y alarma

• Botón de test para verificación del funcionamiento

• Alimentación 1x CR123A 3.0V

• Batería reemplazable (hasta 1 año de duración)

• Control desde el móvil a través de la App X-Sense Home Security

• Certificado EN 50291

Especificaciones

Tipo de detector	Sensor CO electroquímico
Comunicación inalámbrica	WiFi 2.4GHz
APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Certificación	EN 50219
Sensibilidad de CO	50ppm: 60-90 minutos 100ppm:10-40 minutos 300ppm:3 minutos
Rango de cobertura	20m2
Corriente en reposo	≤20 uA
Corriente en alarma	≤50 mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Vida útil del dispositivo	10 años
Duración de la batería	1 año
Batería	1x CR123A 3VDC (reemplazable)
Temperatura de funcionamiento	4.4~37.8ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	135 (An) x 63 (Al) x 24 (Fo) mm

Contenido

- Detector de CO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso