Ficha técnica JM Distech

ILOQ-N502

Marca: ILOQ

Descripción

• iLOQ

• Controladora de acceso

• Caja protectora fabricada en plástico

• Gestión de 1 puerta

• Soporta hasta 2 lectores RS485

• Comunicación ethernet a través de ILOQ-N500

• Conexión RS485 con ILOQ-N500 o ILOQ-N502

• 3 entradas auxiliares (sensor de puerta y pulsador de salida)

• 2 salidas de relé

• Alimentación RS485

• Indicadores LED de estado

• Compatible con iLOQ Manager y iLOQ Series 5+

Especificaciones

Modelo	N502
Tipo de dispositivo	Controladora de acceso (módulo de puerta online)
Comunicación	RS485
Entradas	2 x RS485 (1 x lector / 1 x comunicación con ILOQ-N50x), 3 x auxiliar (2 x sensor de puerta / 1 x pulsador de salida)
Salidas	1 x RS485 (comunicación con ILOQ-N50x), 2 x cilindro, 2 x relé para cerradura
Software	iLOQ Manager iLOQ Series 5+
Alimentación	RS485 desde módulo de puerta ILOQ-N502 o puente de red ILOQ-N500
Material	Plástico
Protección	Apto para interior
Temp. de funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	125 (An) x 125 (Al) x 35 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

• Módulo de puerta online iLOQ