Ficha técnica JM Distech

NVS-KEYPADALARM-PREMIUM

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

El kit de alarma inalámbrica WiFi de Nivian es un completo sistema de seguridad de instalación sencilla y fácil uso para cualquier persona. El sistema de alarma cubre múltiples tipos de usuarios permitiendo activar y desactivar la alarma de múltiples formas. Ya sea desde el teclado, con el mando a distancia o incluso desde la aplicación móvil Tuya o Smart Life o incluso con llaveros RFID que permiten desarmar la alarma sin necesidad de usar ningún código, siendo perfecto para usuarios que no necesitan saber las claves de acceso.

Con conexión WiFi a red de 2.4 GHz, la central de alarma te notificará de inmediato a través de la app en caso de que ocurra cualquier incidencia.

• Nivian Smart

• Kit formado por: 1 panel de alarma WiFi (con batería de respaldo y sirena), 3 sensores de apertura, 3 detectores de presencia, 1 mando a distancia, 2 tarjetas RFID

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Compatible con otros accesorios de alarmas de Nivian Smart

• Potente sirena de 95db

• Hasta 52 detectores, 6 mandos a distancia y 6 llaveros tags RFID

• Armado y desarmado remoto a través de teclado en panel de alarma, mando a distancia, tag RFID (solo desarmado), app móvil y control por asistentes de voz

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Frecuencia RF	433 MHz
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	95dB
Lector RFID	125KHz
Comunicación	WiFi
Máximo de dispositivos	52 detectores, 6 mandos a distancia y 6 llaveros tags RFID
Entradas/salidas cableadas	No dispone
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	Conexión USB-C para alimentador DC5V/1A
Batería de respaldo	DC 7.4V / 1500 mAh Lítio
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Dimensiones	135 (An) x 100 (Al) x 22 (Fo) mm / 170g
Sensor de apertura	
Marca	Nivian Smart
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 100 m en espacio abierto
Batería	CR2032
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10µA Alarma ≤ 80mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Detector PIR	
Marca	Nivian Smart
Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	6 m / 110º
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 100 m en espacio abierto
Indicación LEDs	Detección, aviso de batería baja
Batería	2 pilas AA
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10µA Alarma ≤ 15mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Mando a distancia	
Marca	Nivian Smart

Modos de funcionamiento	Armado, desarmado, armado parcial y SOS
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	CR2032
Consumo de corriente	Reposo ≤ 1μA Alarma ≤ 10mA
Dimensiones	60 x 40 x 12 mm

Contenido

• Panel de control

• 3x Sensor de apertura NVS-MAG-SENSOR

• 3x Detector PIR NVS-INDOORPIR

• Mando a distancia NVS-REMOTECONTROL

• 2x Tag RFID

• Alimentador DC5V/1A

• Soporte de pared con sensor anti-apertura

• Instrucciones de uso