Ficha técnica JM Distech

XH02-M

Marca: X-SENSE

Descripción

• X-Sense

• Detector térmico de incendio autónomo

• Comunicación inalámbrica 868MHz

• Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez a través de un Hub SBS50

• Control desde el móvil a través de la aplicación X-Sense Home Security

• Hasta 50 detectores conectados al hub

• Reducido tamaño

• Alarma 85 dB a 3m

• Indicador luminoso de detección de incendio

• Botón de test

• Alimentación 1 pila CR17450 3.0 V

• Batería no reemplazable

• Duración de la batería 10 años

• Materiales de gran calidad

Especificaciones

Tipo de detector	Térmico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados al hub	50
Rango de alcance inalámbrico	Hasta 500m
APP para Smartphone	X-Sense Home Security
Zona de cobertura	20m2
Corriente en reposo	≤15 uA
Corriente en alarma	≤150 mA
Potencia sonora	≤85dB a 3m
Duración de la batería	Autónomo: 10 años Conectado a SBS50: 7 años
Batería	1x CR17450 3.0 V (no reemplazable)
Vida útil del detector	10 años
Temperatura de funcionamiento	0~55ºC
Humedad de funcionamiento	≤85% RH
Dimensiones	111 (Ø) x 44 (Al) mm

Contenido

- Detector de incendio
- Material de instalación
- Instrucciones de uso