Ficha técnica JM Distech

NVS-FLAT-BATBUTTON-2

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Pulsador inalámbrico RF433 a pilas de 2 botones

• Color Blanco

Especificaciones

Tipo de producto	Interruptor de pared por RF 2 Botones
Comunicación	RF 433 MHz
Características	Interruptor a pilas RF para MICRO SWITCH y también para FLATWALLSWITCH y RELÉ sencillo 1 botón
Modos de funcionamiento	Comunicación por Radiofrecuencia de gran alcance extendido Funcionamiento a pilas Control múltiple: Un botón a varios, varios botones a uno Sin instalación cableada, incluso sin conexión WiFi en MiniSwitch Formato llavero perfecto para negocios, oficinas y almacenes Para avanzar sin pasar por cada punto de interruptor o/y salir apagando todo con un solo botón
Distancia RF	A menos de 30 m en interiores, 80 m en exteriores
Material	ABS
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	Bateria CR2032 (El paquete no incluye la batería)
Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	86mm x 86mm x 16.5mm.

Contenido

• Pulsador inalambrico

• Manual de usuario