Ficha técnica JM Distech

NVS-FLATWALLSWITCH-201-WRB

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Interruptor inteligente de 2 líneas de iluminación

• WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

• Auto--añadido rápido por bluetooth

• Hasta un máximo de 10A (por cada linea)

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Función de temporizador

• Ahorro de energía y protección del medioambiente

• Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Tipo de producto	Interruptor de pared WiFi de 1 linea
Comunicación	Conexión a routerWiFipara comunicación a través de internet con app móvil Bluetooth para auto-añadidorápido y control desde app sin WiFi (Necesita añadido a red WiFi previa antes de su uso con Bluetooth) Radiofrecuencia de largo alcance para control manual por pulsadores inalámbricos
Tensión de trabajo	100V-240V 50/60Hz
Corriente máxima	10A (cada linea)
Potencia máxima soportada	600W
Medición de potencia/Control RF 433	Esta función es opcional (Funciona con batería RF)
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Alimentacióncon "SOLO L" (con condensador entre N y L) o N+L Fácil instalación: Sin necesidad de instalar cable adicional N Pulsación mecánica clásica y fiable (100000 operaciones) Compatible con PULSADORES BAT con funcionamiento a pilas Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repeteción en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dipositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Distancia RF	A menos de 30 m en interiores, 80 m en exteriores
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	AC 220~240 V
Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	86mm x 86mm x 35mm

Contenido

- Pulsador Inteligente
- Manual de usuario