## Ficha técnica JM Distech

# QL-WRL300

Marca: QUECLINK

## Descripción

El WRL300 es un relé BLE 5.1 para controlar señales externas. Este accesorio puede funcionar con el localizador de Queclink que tiene interfaz BLE. El accesorio es ideal para el control de acceso de vehículos y motocicletas, control de acceso a edificios, etc.

• Queclink

• Relé BLE

• Tamaño compacto

• Instalación fácil

• IP64

• BLE 5.1

• Control remoto

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | WRL300 |
| **Impermeable** | IP64 |
| **Dimensiones** | 49mm x 27mm x 16mm |
| **Peso** | 22g |
| **Voltaje de trabajo** | 8 ~ 32V DC |
| **Consumo en reposo** | < 1.5mA @12V; < 1mA @24V |
| **Consumo en disparo** | 19mA@12V / 10.6mA@24V |
| **Carga máxima** | 6A@250VAC / 6A@30VDC |
| **Voltaje máximo** | 400VAC/125VDC |
| **Consumo máximo** | 6A |
| **Temperatura de trabajo** | -40 ~ +85 °C |
| **Rango de transmisión** | Hasta 80m (en campo abierto) |

## Contenido

Información pendiente de validación.